01

GENERADORES

BND-4500IS

GENERADOR INVERTER 3.8 KW MONOFÁSICO 220V/60Hz LINEA PREMIUM

Generador monofásico de 3.8 KW de potencia y salida de alimentación de 220V. Incluye 1 toma de corriente AC y dos bornes DC para carga de batería, además cuenta con cargador tipo USB. Con regulación de voltaje realizada a través de un sistema digital Inverter. Además, cuenta con tecnología italiana de motores de 4 tiempos que permite aumentar la eficiencia en el consumo de gasolina y reducir la emisión de ruido.



3.8 KW	220 V	160 CC	3.7 L
POTENCIA	VOLTAJE	CILINDRADA	TANQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3.8 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Retractil / Eléctrico / Control Remoto**
Potencia prime	**3.5 KW**
Motor	**DK165F/P-2**
Cilindrada	**160 CC**
Tanque	**3.7 L**
Peso	**26.5 kg**

Corriente nominal	**15.9 A**
Ruido dB (a 7 m) (carga del 25 %)	**62 dB**
Trabajo continuo (carga del 50 %)	**4h**
Consumo de combustible (carga del 25 %) L/H	**0.75 L/H**
Largo	**63 cm**
Ancho	**40 cm**
Alto	**55 cm**

APLICACIONES

- Uso doméstico
- Unidades portátiles
- Recreación

INCLUYE

- 1 sacabujías
- 1 enchufe

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe